

KTC-5700 단말기 연동을 위한 장비 설정

1. 통신 설정

- 1) 단말기의 VAN사 서버와의 데이터 송수신을 위한 네트워크 설정
- 2) 설정 방법



- a. 단말기에 LAN 케이블을 연결 후, 단말기 초기 화면에서 [] 버튼 누름 : **비밀번호 1234**
- b. [특수기능] 화면이 나오면, [6. 통신설정] 입력 후, [입력] 버튼 누름
- c. [통신설정] 화면이 나오면 [2. 전용선] 입력 후, [입력] 버튼 누름
- d. [전용선사용여부] 화면이 나오면, [1. 사용] 입력 후, [입력] 버튼 누름
- e. [전용선사용선택] 화면이 나오면 [2. LAN] 입력 후, [입력] 버튼 누름
- f. [LAN 설정] 화면이 나오면 [1. 자동 IP] 입력 후, [입력] 버튼 누름
- g. [ENQ 대기시간]이 나오면 [입력] 버튼 누름
- h. [응답전문대기시간]이 나오면 [입력] 버튼 누름
- i. [EOT 대기시간]이 나오면 [입력] 버튼 누름
- j. LAN 설정이 이루어 진다는 화면이 출력되고, 대기 후 설정 완료

2. 서버 IP 설정

- 1) 보안 단말기의 VAN사 서버 IP 주소를 할당
- 2) 설정 방법



- a. [**특수**] 버튼 누른 후, 비밀번호 입력란에 **[5700]** 입력 후, [입력] 버튼 누름
- b. [관리자모드2] 화면이 나오면, **[2. VAN IP 설정]** 입력 후, [입력] 버튼 누름
- c. [LAN IP 설정] 화면이 나올 경우, 해당 **VAN사의 IP 주소** 입력 후, [입력] 버튼 누름
- d. [LAN PORT 설정] 화면이 나올 경우, 해당 **VAN사의 서버 Port** 입력 후, [입력] 버튼 누름

3. 보안 단말기 다운로드

- 1) 보안 단말기 VAN 다운로드를 실행
- 2) 설정 방법



- a. [**특수**] 버튼 누른 후, 비밀번호 입력란에 **[1234]** 입력
- b. [특수기능] 화면이 나오면, **[1. 등록/다운로드]** 입력 후, [입력] 버튼 누름
- c. [다운로드] **사업자 등록 번호** 입력 후, [입력] 버튼 누름
- d. [다운로드] **단말기 ID** 입력 후, [입력] 버튼 누름
- e. 다운로드 성공 시, 성공 메시지와 함께 관련 내용이 출력

4. POS 연동

- 1) 단말기를 통해 승인/취소 할 경우, 결과 전문에 대해 POS로 데이터를 수신 받아야 할 경우 사용
- 2) 설정 방법



- a. [특수] 버튼 누른 후, 비밀번호 [1234] 입력
- b. <특수기능> 화면이 나오면 [7. 주변장치 설정] 입력 후, [입력] 버튼 누름
- c. [주변장치설정] 화면이 나오면 [5. 거래내역전송] 입력 후, [거래내역전송] 화면이 나오면, [1=사용] 으로 설정 후, [입력] 버튼을 눌러 완료

5. 돈통 설정

- 1) 단말기를 통해 승인/취소 시, 연결된 돈통을 사용하기 위한 설정
- 2) 설정 방법



- a. [특수] 버튼 누른 후, 비밀번호 [1234] 입력
- b. [특수기능] 화면이 나오면 [7. 주변장치 설정] 입력 후, [입력] 버튼 누름
- c. [주변장치설정] 화면이 나오면 [6. 금전함 설정] 입력 후 [금전함 설정] 화면이 나오면 [1=자동] 으로 설정 후, [입력] 버튼을 눌러 완료